

Channels XT60/70

8+16 PMR446

Channel	On Display	Frequency	Tone	CTCSS
1	P1	446.00625		
2	P2	446.01875		
3	P3	446.03125		
4	P4	446.04375		
5	P5	446.05625		
6	P6	446.06875		
7	P7	446.08125		
8	P8	446.09375		
9	09	446.00625	114.8	CTCSS
10	10	446.01875	114.8	CTCSS
11	11	446.03125	114.8	CTCSS
12	12	446.04375	114.8	CTCSS
13	13	446.05625	114.8	CTCSS
14	14	446.06875	114.8	CTCSS
15	15	446.08125	114.8	CTCSS
16	16	446.09375	114.8	CTCSS
17	17	446.00625	192.8	CTCSS
18	18	446.01875	192.8	CTCSS
19	19	446.03125	192.8	CTCSS
20	20	446.04375	192.8	CTCSS
21	21	446.05625	192.8	CTCSS
22	22	446.06875	192.8	CTCSS
23	23	446.08125	192.8	CTCSS
24	24	446.09375	192.8	CTCSS

LPD Frequency

CH	Freq	CH	Freq	CH	Freq	CH	Freq
1	433.075	21	433.575	41	434.075	61	434.575
2	433.100	22	433.600	42	434.100	62	434.600
3	433.125	23	433.625	43	434.125	63	434.625
4	433.150	24	433.650	44	434.150	64	434.650
5	433.175	25	433.675	45	434.175	65	434.675
6	433.200	26	433.700	46	434.200	66	434.700
7	433.225	27	433.725	47	434.225	67	434.725
8	433.250	28	433.750	48	434.250	68	434.750
9	433.275	29	433.775	49	434.275	69	434.775
10	433.300	30	433.800	50	434.300		
11	433.325	31	433.825	51	434.325		
12	433.350	32	433.850	52	434.350		
13	433.375	33	433.875	53	434.375		
14	433.400	34	433.900	54	434.400		
15	433.425	35	433.925	55	434.425		
16	433.450	36	433.950	56	434.450		
17	433.475	37	433.975	57	434.475		
18	433.500	38	434.000	58	434.500		
19	433.525	39	434.025	59	434.525		
20	433.550	40	434.050	60	434.550		

CTCSS TONE TABLE: 38 tones

N°	FREQ. (Hz)	N°	FREQ. (Hz)	N°	FREQ.(Hz)
01	67.0	14	107.2	27	167.9
02	71.9	15	110.9	28	173.8
03	74.4	16	114.8	29	179.9
04	77.0	17	118.8	30	186.2
05	79.7	18	123.0	31	192.8
06	82.5	19	127.3	32	203.5
07	85.4	20	131.8	33	210.7
08	88.5	21	136.5	34	218.1
09	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2		

DCS (Digital Code) TONE TABLE: 83 codes

N°	CODE	N°	CODE	N°	CODE	N°	CODE
1	023	22	131	43	251	64	371
2	025	23	132	44	252	65	411
3	026	24	134	45	255	66	412
4	031	25	143	46	261	67	413
5	032	26	145	47	263	68	423
6	036	27	152	48	265	69	431
7	043	28	155	49	266	70	432
8	047	29	156	50	271	71	445
9	051	30	162	51	274	72	446
10	053	31	165	52	306	73	452
11	054	32	172	53	311	74	454
12	065	33	174	54	315	75	455
13	071	34	205	55	325	76	462
14	072	35	212	56	331	77	464
15	073	36	223	57	332	78	465
16	074	37	225	58	343	79	466
17	114	38	226	59	346	80	503
18	115	39	243	60	351	81	506
19	116	40	244	61	356	82	516
20	122	41	245	62	364	83	523
21	125	42	246	63	365		

Prodotto o importato da:

CTE INTERNATIONAL s.r.l.

Via. R.Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia Italia

www.midlandeurope.com

L'uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali (per l'uso in Italia è richiesta una dichiarazione di possesso) . Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:

CTE INTERNATIONAL s.r.l.

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Imported by:

ALAN - NEVADA UK

Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants.

PO6 1TT - United Kingdom

www.nevada.co.uk

The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully before installation and use.

Importado por:

ALAN COMMUNICATIONS, SA

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona - España)

www.midland.es

El uso de este equipo puede estar sujeto a la obtención de la correspondiente autorización administrativa. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo.

Vertrieb durch:

ALAN ELECTRONICS GmbH

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland

www.alan-electronics.de

Die Benutzung dieses Funkgerätes ist von den landesspezifischen Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.



MIDLAND[®]
PUT YOURSELF IN ACTION